



www.e-qsr.com

E-QSR ENERGY ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ

T: 0 535 517 17 50

info@e-qsr.com

QSR-22KW /32A/ 4G PORTATİF ŞARJ CİHAZI

QSR-22kW / 32A portatif şarj cihazı, elektrikli araçlar için yüksek güçlü ve taşınabilir bir şarj çözümüdür. 22kW gücü sayesinde üç fazlı elektrik altyapısında çalışarak aracınızı 2–4 saat içinde hızlı bir şekilde şarj edebilir. Kompakt ve ergonomik tasarımıyla kolay taşınabilir, evde, iş yerinde veya yolculuk sırasında güvenle kullanılabilir. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve dayanıklı yapısıyla kullanıcıya pratik ve güvenilir bir şarj deneyimi sunar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

QSR AC ŞARJ CİHAZI

Tüm Araçlarla %100 Uyumlu E-QSR, Türkiye'de Üretilmektedir.

Ürün Özellikleri:

Boyutlar: yaklaşık. 15x26x10 cm
Yaklaşık ağırlık. 1,8245 kg
Bağlantı kablosu: 60 cm
Anma gerilimi: 230/240 V (tek fazlı) / 400/415 V (üç fazlı)

Şebeke frekansı: 50 Hz
Güç şebekesi türleri: TT/TN/IT
WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz / frekans bandı 2412-2472 Mhz
4g Bağlantı

Ortam koşulları:

Kurulum yeri: Doğrudan askı aparatını bağlayabileceğiniz düz duvar, kapalı yada açık ortamlar. Kapalı bir pano içerisine alınmasını tavsiye ederiz.
Çalışma sıcaklığı: -30 °C ila + 75 °C
IP65

Şarj Kapasitesi:

Maksimum şarj gücü 22 kW (32 A 3-faz)
Amper ve durum göstergesi: Orta kısım LCD Ekran ve Mobil Uygulama aracılığıyla okunabilir
Amper ayarlama: Cihaz ve Uygulama Üzerinden
Aracın yerleşik şarj cihazının faz sayısına bağlı olarak 2,2 kW ile 22 kW arasında (8 A ile 32 A arasında 1 amperlik adımlarla şarj akımı aracılığıyla) ayarlanabilen şarj gücü:
Tek fazlı şarj arabası: 2,2 kW ila 7,4 kW
Üç fazlı şarj arabası: 2,2 kW- 22 kW

Altyapı Kurulumu:

CEE kırmızı 32 A (3 fazlı)
22 kW - CEE kırmızı 16 A (üç fazlı)
22 kW ila CEE mavi 16 A (tek fazlı)
22 kW'dan çoklu ev tipi fişlere 16 A (ev prizi-tek fazlı)

Araç bağlantıları:

Tip 2 soket
220V Soket

Güvenlik fonksiyonları:

DC akım algılamalı RCD koruma modülü: 20 mA AC, 6 mA DC
Koruma sınıfı: I
Kirlilik derecesi: II
Giriş voltajı: faz ve voltaj testi
Anahtarlama fonksiyonları: anahtarlama fonksiyonlarının test edilmesi
Akım sensörü: 3 fazlı
IP65

Mobil Uygulama Bağlantısı:

Life Smart Üzerinden 2,4 Ghz üzerinden bağlantı
Yerel (WiFi etkin noktası) veya dünya çapında Şarjın amperinin ayarlanması/kontrolü (voltaj, akım, güç, enerji)
Başlat/durdur işlevi
Planlanan şarj modu, Türkçe uygulama, Gün, Hafta, Ay ve Yıl veri kayıtları
Enerji Tüketim Hesaplama/ Arayüzle proglanabilir.



www.e-qsr.com

QSR ENERGY

IOSB Eskoop Sanayi Sitesi C-8 Blok No:565-567 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TR

T: 0 535 517 17 50

info@e-qsr.com